

TNDT 钮子开关 TNDT Toggle Switch

安全, 值得信赖



TAYEE Brand legend

关于天逸品牌的传奇

上海天逸电器有限公司自1997年诞生于上海,历经20余年的发展到如今拥有占地面积15000m²的生产基地、员工超500人的现代化企业。

1997年,第一款产品AD17指示灯问世,采用LED作为光源,成功淘汰了耗能白炽灯。

2002年,LA42按钮成为市场明星产品,广泛受到客户认可。

2007年,成为中国主令电器领导品牌。

2012年,确立重点四大高端OEM行业。

2017年,成为合资企业。



天逸与众多行业的高端品牌长期合作 所以,天逸更能听懂您真正想要什么

天逸有能力处理众多行业高端品牌的 高要求解决方案

所以,天逸更能给你真正想要的



 电梯

 轨道交通

 工程机械

 汽车配套

军工 机床 船舶港口 自动化 航空航天新能源电力房地产



特点

TNDT钮子开关具有体积小巧,操作方便,经久耐用的特点,适用于作通断电源,信号控制等。 在工程机械,电子设备,机床机械等行业有广泛应用。

电压(阻性负载)	AC 125V	AC 250V	DC 32V
<u> </u>	20A	15A	10A
	50/60Hz		
接触电阻(初始值)	25mΩ		
	20A		
额定绝缘电阻	≥100MΩ, DC500V		
A # 32 #	在非连接端子间	1,000 Vrms,持续1分钟	
介电强度	接线端子与接地之门	·	
机械寿命	100000次		
电气寿命	50000次		
摆动角度	30°		
	-40°C~ 85°C		
湿度	85%RH		
安装扭矩	≤3 N*m		
安装板厚	1-4mm		
防护等级	IP67		
符合标准	GB 15092.1, IEC 61	1058-1:2018	
 认证	CE		

产品选型

产品型号	电极	触点形式	安装方式
\downarrow	↓	\downarrow	↓
TNDT	1:SPST, SPDT	2:ON-NONE-ON 3:ON-OFF-ON 5:(ON)-NONE-ON 8:(ON)-OFF-(ON)	AT:螺钉安装

触点形式选型说明:摆杆位置:下-中-上()表示自复位

		电极					触点形式			安	装方式		
产品型号	订货名称	选型	电极	连担	连接的端子		选型	性型 摆杆位置:下-中-上 ()表示自复位			选型	安装	电极投掷示意图
				下凹台	# =	<u>+</u>		下凹台	# -	± ▼			
	TNDT12AT	1	SPDT		Open	2	ON	NONE	ON				
	TNDT13AT	1	SPDT	2-3	Open	2-1	3	ON	OFF	ON	AT	螺钉安装	SPDT 1 • 2 (COM)
TNDT	TNDT15AT	1	SPDT	2-5	Open		5	(ON)	NONE	ON			
	TNDT18AT	1	SPDT		Open		8	(ON)	OFF	(ON)			

尺寸图

产品图片	产品型号	产品尺寸图
ON ON PROTEST SEASON OF SE	TNDT12AT	30° 88 23 88 23 88 23 88 23 88 23 88 23 89 82 11.4 012.4
ON OFF ON DOTLAT HIS GENERAL H	TNDT13AT	11.4 012.4 0
(ON) ON DRIFTING THE PROPERTY OF THE PROPERTY	TNDT15AT	15.50 MIZ*1.00 11.4 012.4
(ON) OFF (ON) MOTI BAT THE STATE OF THE STA	TNDT18AT	30° Mi2+1.00 Mi2+1.00 Mi2+5.00

本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际 应用的情况有所出入,并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化

> 如有变动,恕不事先通知 最新样本以官网下载为准,如有特殊,请与我司联系



更多产品资料信息,请到官网下载电子资料。 感谢您为节能环保做出的贡献!

上海天逸电器有限公司

地址: 上海市松江区北闵路101号 邮编: 201611

电话: 86-21-57776240 http://www.tayee.com.cn

服务热线: 400 820 4217

388337111-301 100 020 1

2024/10-01CN

微信服务号

